

**Type:** LAVA-DIMM-LED  
**Art. Nr.:** 40467



## Kurzbeschreibung

Dimmer für Beleuchtung LAVA-LED, passend für alle Größen



## Produktbeschreibung

Mit dem Funk-Dimmer kann die Beleuchtung LAVA-LED gedimmt werden. Ansteuerbar entweder drahtgebunden über Taster oder über den Funkhandsender LAVA-FHS-LED. Der Dimmer kann für alle LAVA-LED Größen verwendet werden. Schutzart: IP 20 Abmessungen: 95 x 37 x 20 mm, Funkfrequenz: 868 mHz, maximale Ausgangsleistung: 192W, Ausgangsstrom: 1 x 8A

## ETIM Merkmale

<b>Zusammenstellung</b>	Basiselement mit Komplettgehäuse	<b>Anzahl der Module (bei Modulbauweise)</b>	0
<b>Bedienungsart</b>	Funk	<b>RAL-Nummer (ähnlich)</b>	9016
<b>App-Steuerung über Bluetooth</b>	✗	<b>Nennspannung</b>	12 12 Volt
<b>Dimmung Phasenanschnitt</b>	✓	<b>Steuerspannung</b>	12 12 Volt
<b>Dimmung Phasenabschnitt</b>	✗	<b>Nennleistung ohmsche Last</b>	96 192 Watt
<b>Seriendimmer</b>	✗	<b>Nennleistung induktive Last</b>	96 192 Voltampere
<b>Lastart</b>	universal	<b>Nennleistung kapazitive Last</b>	96 192 Voltampere
<b>Nebenstelleneingang</b>	✓	<b>Max. Schaltleistung LED</b>	0 Watt
<b>Lichtwertspeicher</b>	✓	<b>Aderquerschnitt</b>	1,5 1,5 Quadratmillimeter
<b>Verwendbar mit Taste</b>	✓	<b>Gerätebreite</b>	37 Millimeter
<b>Verwendbar mit Bewegungsmelder</b>	✓	<b>Gerätehöhe</b>	100 Millimeter
<b>Verwendbar mit Präsenzmelder</b>	✓	<b>Gerätetiefe</b>	21 Millimeter
<b>Verwendbar mit Zeitschalter/Timer</b>	✓	<b>Min. Tiefe der Gerätedose</b>	0 Millimeter
<b>Verwendbar mit Funktaste</b>	✓		
<b>Verwendbar mit IR-Taste</b>	✗		
<b>Montageart</b>	Aufputz		
<b>Befestigungsart</b>	Befestigung mit Schraube		
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff		
<b>Werkstoffgüte</b>	Thermoplast		
<b>Halogenfrei</b>	✗		
<b>Oberflächenschutz</b>	unbehandelt		
<b>Ausführung der Oberfläche</b>	matt		
<b>Farbe</b>	weiß		
<b>Transparent</b>	✗		
<b>Geeignet für Schutzart (IP)</b>	IP20		

<b>Schlagfestigkeit</b>	IK01
<b>Anschlussart</b>	Schraubklemme
<b>Kompatibel mit Apple HomeKit</b>	✘
<b>Kompatibel mit Google Assistant</b>	✘
<b>Kompatibel mit Amazon Alexa</b>	✘
<b>IFTTT-Unterstützung verfügbar</b>	✘